MITSUBISHI

1006874HL9401

三菱浴室用換気扇〈強制排気・自然給気タイプ〉 壁取付専用

形名 V-10B5

取扱説明書

お客様用

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 添付別紙の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」とともに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
禁止	**●内釜式風呂を設置した浴室では使用しない** 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。
	●ガス漏れに気付いたときは、換気扇（電気器具その他）のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。
水ぬれ禁止	**●本体各部に直接水やお湯、かび取剤等をかけない** ショートや感電の原因。
分解禁止	**●改造や工具を必要とする分解はしない** 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
指示に従う	**●異常・故障時には、直ちに使用を中止する　そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。** 〈異常・故障例〉 ●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●回転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です。） ●こげ臭いにおいがする。 ●本体取付部に腐食・破損等がある。 等 ※すぐに分電盤のブレーカーを切って、販売店へ点検修理を依頼してください。
	●交流100Vを使用する 直流や交流200Vを使用すると感電の原因。
	●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電やけがの原因。
	●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭く 火災の原因。

⚠注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
禁止	**●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない** 本体・部品の落下によりけがの原因。
	●高温（40℃以上）になる場所や直接炎のあたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用しない 火災の原因。
	●塩害・温泉害の発生している場所で使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。
接触禁止	**●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない** けがの原因。
指示に従う	**●お手入れの後の部品の取付けは確実に行う** 落下によりけがの原因。
	●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因。
	●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。
プラグを抜く	**●電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く** ショートによる発火や感電の原因。
アース確認	**●アースが取付けられているか確認する** 故障や漏電のときに感電の原因。 アースの取付けは販売店、電気工事店にご相談ください。

ご使用にあたってのお願い

- **換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。**
- **お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。（中性洗剤をご使用ください）**
  シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など（異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因）
- **風圧式シャッターは、急激なドアの開閉や外風の強い時などには、シャッター閉じ音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。**

使用方法

運転は壁のスイッチで運転開始と停止を行います。

給気ダンパーの使い方

通常の使用時は給気ダンパーツマミを「アケル」に回してご使用ください。
冬期、冷気侵入が気になる場合は、給気ダンパーツマミを「シメル」の方向に回します。給気ダンパーが閉まり冷気侵入を防止します。



上手な使い方

入浴後、湯を落とすか「ふた」をして換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。
……結露、かびの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

お手入れのしかた

グリル、本体にほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。
約3か月に1度を目安に清掃してください。

- 長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全のため点検（「愛情点検（裏面）」を参照ください）をお願いします。

グリルをはずします

グリルは、両側を持って手前に引っ張りますとはずれます。



汚れを取ります

- グリル、本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないように乾いた布でよくふく。



お手入れ後の取付けと確認をします

1. グリルを確実に取付けます。
2. 電源を入れ換気扇の運転に異常がないか確認してください。
3. 給気ダンパーの開閉がスムーズにできるか確認してください。

お願い

- 洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。
- モーターなどの電気部品は直接水にぬらさないでください。
（絶縁不良となり、漏電などの原因となります）

修理を依頼する前に

●次のような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、または下記以外の現象が生じた場合は、事故防止のため分電盤のブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または、工事店にお申しつけください。

こんなとき	原　因	点検・処置
スイッチを入れても羽根が回転しない	分電盤のブレーカーが切れていませんか	「入」にします
運転中に異常音や振動がする	本体・グリルが確実に取付けられていますか	取付け直します
	羽根・グリルにほこり・異物が付着していませんか	清掃します
シャッターが開かない・閉じない	電源線がシャッターにあたっていませんか	販売店または工事店へご相談ください
シャッターがばたつく	外風の影響にて発生する可能性があります	無風状態で確認します

●モーターの軸受は回転がなじんで時間が経つにつれ、音が変化することがありますが異常ではありません。

アフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」（別紙）にご相談ください。

※別紙チラシが不明な方は下記窓口にお問い合わせください。

■平日 9:00～12:00　13:00～19:00（土・日・祝・弊社休日以外）
　換気送風機技術相談センター　電話　0120−726−471
■その他の時間　お客様相談センター　電話　0120−139−365

長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕　様

■排気特性　　電圧100V

形　名	消費電力（W）		風量（m³/h）		騒　音（dB）		質　量（kg）
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
V-10B5	7.2	9.5	80	82	31	32	1.4

※特性はJIS C 9603に基づく

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

〔本体への表示内容〕

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

⚠ 【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります
【設計上の標準使用期間】15年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

〔設計上の標準使用期間とは〕

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件（上表による）に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921－2に基づいて上記の想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件　JIS C 9921－2

環境条件	電　圧	単相100V	
	周波数	50Hzおよび60Hz	
	温　度	20℃	JIS C 9603から引用
	湿　度	65%	
	設置条件	標準設置	据付説明書による
負荷条件		定格負荷	「仕様」による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間[a] 台　所　2410時間/年 居　室　2193時間/年 トイレ　2614時間/年 浴　室　1671時間/年	

注[a] 24時間換気のものは、8760時間/年とする。

お客さまメモ サービスを依頼されるとき便利です。	形　名	V-10B5
	お買上げ年月日	年　月　日
	お買上げ店名（住　所）（電話番号）	（　）

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。